Konfiguracja mostu EoIP

1. Czynności do wykonania na bazie

   - przypisanie adresu IP do portu ehernet:

     ```
     [admin@MikroTik]> ip address add address=192.168.1.1/24
     interface: ether1
     ```

   - przypisanie adresu IP dla karty bezprzewodowej:

     ```
     [admin@MikroTik]> ip address add address=192.168.0.1/24
     interface: wlan1
     ```

   - dodanie nowego interfejsu bridge:

     ```
     [admin@MikroTik]> interface bridge add
     ```

   - ustawienie trybu działania karty radiowej i podanie nazwy sieci bezprzewodowej:

     ```
     [admin@MikroTik]> interface wireless set wlan1 mode=bridge ssid=test
     disabled=no
     ```

   - dodanie interfejsu eoip, przypisanie mu adresu IP karty radiowej ze stacji, podanie numeru identyfikacji połączenia:

     ```
     [admin@MikroTik]> interface eoip add remote-address=192.168.0.2
     tunnel-id=1 disabled=no
     ```

   - dodanie portu ehernet do interfejsu bridge:

     ```
     [admin@MikroTik]> interface bridge port add interface=ether1
     bridge=bridge1
     ```

   - dodanie portu eoip do interfejsu bridge:

     ```
     [admin@MikroTik]> interface bridge port add interface=eoip-tunnel1
     bridge=bridge1
     ```

2. Czynności do wykonania na stacji:

   - przypisanie adresu IP do portu ehernet:

     ```
     [admin@TechnoLogic] > ip address add address=192.168.1.2/24
     interface: ether1
     ```

   - przypisanie adresu IP dla karty bezprzewodowej:

     ```
     [admin@TechnoLogic] > ip address add address=192.168.0.2/24
     interface: wlan1
     ```

   - dodanie nowego interfejsu bridge:

     ```
     [admin@MikroTik]> interface bridge add
     ```

   - ustawienie trybu działania karty radiowej i podanie nazwy sieci bezprzewodowej:

     ```
     [admin@TechnoLogic] > interface wireless set wlan1 mode=station ssid=test
     disabled=no
     ```

- dodanie interfejsu eoip, przypisanie mu adresu IP karty radiowej z bazy, podanie numeru identyfikacji połączenia:

```
[admin@TechnoLogic] > interface eoip add remote-address=192.168.0.1
tunnel-id=1 disabled=no
```

- dodanie portu ehernet do interfejsu bridge:

```
[admin@MikroTik]> interface bridge port add interface=ether1
bridge=bridge1
```

- dodanie portu eoip do interfejsu bridge:

```
[admin@MikroTik]> interface bridge port add interface=eoip-tunnel1
bridge=bridge1
```